

**P ▲ R ▲ D O X™**

## **Menú Rápido del Instalador**



**Magellan y Spectra SP • Guía de Programación**

**Versión 4.5/4.7**

**SECURimport**



## Menú Rápido del Instalador

### Zonas

Paso	Acción	Detalles
1	+ cód. de instalador	= parpadeo; zonas programadas están iluminadas (botones o luces LED, dependiendo del teclado); el código de mantenimiento también puede ser usado
2	Numeración de zonas	Dos dígitos: <b>01 a 32</b>
3	Asignar o borrar zona	Zona inalámbrica: abrir/cerrar cubierta o pulsar el interruptor de <b>APRENDIZAJE/SABOTAJE</b> ; zona cableada: pulsar <b>[ENTRAR]</b> ; para borrar una zona programada, pulsar y mantener <b>[NOCHE]</b> durante 3 segundos.
4	Tipo de zona	Ver <i>Definiciones de Zona</i> en pág. 16, para el tipo de zona
5	Asignar partición ( <b>1</b> y/o <b>2</b> + <b>[ENTRAR]</b> )	Si aplicable, asignar la zona a una o más particiones, y pulsar después <b>[ENTRAR]</b> ; de fábrica, todas las zonas son asignadas a la partición 1

**NOTA:** Si aplicable, la luz LED de estado de la partición 2 exhibe la fuerza de la señal de la zona inalámbrica seleccionada (4 LEDs = mejor señal; 1 LED = señal débil; sin LEDs iluminados = central cableada/zona en teclado).

### Retardos

Paso	Acción	Detalles
1	+ cód. de instalador	= parpadeo; también se puede usar el código de mantenimiento
2		-
3	<b>1</b> = retardo de entrada 1	De fábrica: 045 seg.
	<b>2</b> = retardo de entrada 2	De fábrica: 045 seg.
	<b>3</b> = retardo salida	De fábrica: 060 seg.
	<b>4</b> = corte de sirena	De fábrica: 004 min.
4	<b>000 a 255</b>	Retardo de entrada/salida = segundos; corte de sirena = minutos

### Hora y Fecha

Paso	Acción	Detalles
1	+ cód. de instalador	= parpadeo; también se puede usar el código de mantenimiento
2	+ <b>5</b>	-
3	Hora (HH:MM)	Si <b>HH</b> = 13 o más, ir al paso 5
4	Formato de hora	<b>1</b> = formato de 24 hr., <b>2</b> = AM, <b>3</b> = PM
5	Fecha (AAAA/MM/DD)	Ingresa el año/mes/día

**NOTA:** En sistemas SP4000 y SP65, el formato de tiempo debe ser ingresado en el formato de 24 hr., por consiguiente, omitir el paso 4.

### Modo de Prueba Caminando

Paso	Acción	Detalles
1	+ cód. de instalador	= parpadeo; también se puede usar el código de mantenimiento
2		-
3	<b>6</b>	Activa o desactiva el modo de prueba caminando

### Códigos de Instalador y de Mantenimiento

Paso	Acción	Detalles
1	+ cód. de instalador	= parpadeo
2		-
3	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>7</b> para el cód. de instalador</li> <li><b>8</b> para el cód. de mantenimiento</li> </ul>	-
4	Código	Ingresa un código de cuatro o seis dígitos
5	Confirmar código	Reingresa el código de cuatro o seis dígitos, para confirmar

**NOTA:** Para borrar un código, pulsar y mantener **[NOCHE]** durante 3 segundos.

### WinLoad/BabyWare

Paso	Acción	Detalles
1	+ cód. de instalador	= parpadeo
2		-
3	<b>9</b>	-
4	# Teléfono + <b>[ENTRAR]</b>	Ingresa el número de teléfono de computadora (hasta 32 dígitos) y pulsar después <b>[ENTRAR]</b>
5	Identificador de la Central	Ingresa los cuatro dígitos del ID de la central
6	Contraseña de PC	Ingresa los cuatro dígitos de la contraseña de PC

**NOTA:** Para borrar un número de teléfono de WinLoad/BabyWare, el ID de la central y la contraseña de PC, pulsar y mantener **[NOCHE]** por tres segundos.

### Número de Teléfono de Receptora

Paso	Acción	Detalles
1	+ cód. de instalador	= parpadeo
2		-
3	<b>1</b>	-
4	# Teléfono + <b>[ENTRAR]</b>	Ingresa el número de teléfono de la receptora (hasta 32 dígitos) y pulsar después <b>[ENTRAR]</b>
5	# de abonado de Partición 1	-
6	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> para CID</li> <li><b>2</b> para SIA</li> </ul>	SIA no es compatible con reporte vía GPRS/IP
7	# de abonado de Partición 2	-

**NOTA:** Para borrar un número de teléfono de receptora, el formato de reporte y números de abonados, pulsar y mantener **[NOCHE]** por 3 segundos.

## Comunicador

Paso	Acción	Detalles
1	+ cód. de instalador	= parpadeo; también se puede usar el código de mantenimiento
2		-
3	2 = teléf. de respaldo #	-
	3 = teléf. personal #1	
	4 = teléf. personal #2	
	5 = teléf. personal #3	
	6 = teléf. personal #4	
	7 = teléf. personal #5	
8 = buscapersonas #		
4	# Teléfono + [ENTRAR]	Entrar el No. de teléfono (hasta 32 dígitos), y pulsar [ENTRAR] para ir al siguiente número, o avanzar al paso 5 si se seleccionó la opción 8
5	Mensaje + [ENTRAR]	Entrar mensaje para busca y pulsar [ENTRAR]; este paso sólo se aplica al número de busca

**NOTA:** Para borrar un mensaje para número de teléfono de busca, pulsar y mantener [NOCHE] durante 3 segundos.

## Cancelar Comunicación

Paso	Acción	Detalles
1	+ cód. de instalador	= parpadeo; también se puede usar el código de mantenimiento
2		-
3	9	Cancela toda comunicación con WinLoad, BabyWare y módulo GSM

## Programación del Teclado

### Asignación de Números de Zona en Teclado

Paso	Acción	Detalles
1	[ENTRAR] + cód. de instalador	[ARM] + [EN CASA] = parpadeo; también se puede usar el código de mantenimiento
2	Pulsar y mantener  durante 3 segundos	[ARM] + [EN CASA] = ON
3	Número de zona + [ENTRAR]	K35, K32, K32LCD = dos dígitos: 01 a 32; K636, K10V/H = un dígito: 1 a 0 (10)

**NOTA:** Para borrar un No. de zona en teclado, pulsar [BORRAR], luego [ENTRAR].

### Asignación de Zona en Punto de Entrada (StayD)

Paso	Acción	Detalles
1	[ENTRAR] + cód. de instalador	[ARM] + [EN CASA] = parpadean.
2	Pulsar y mantener [OFF] durante 3 segundos	[ARM] + [EN CASA] = ON
3	Numeración de zonas	K35, K32RF, K37, K32LCD = dos dígitos: 01 a 32; K636, K10V/H = un dígito: 1 a 0 (10; máximo diez zonas); la primera zona programada es designada punto de entrada y parpadea; se puede añadir hasta tres zonas de trayectoria adicionales – estas zonas se encienden y permanecen encendidas
4	[ENTRAR]	Pulsar [ENTRAR] para guardar y salir

## Configuración de Entrada/Salida d. Teclado (K636 V2.0 y posterior)

Paso	Acción	Detalles
1	[ENTRAR] + cód. de instalador	[ARM] + [EN CASA] = parpadean.
2	Pulsar y mantener [ENTRAR] durante 3 seg.	[ARM] + [EN CASA] = ON
3	Opción 1	ON = salida cambia a tierra siguiendo armado del sistema (cable azul, máximo de 150mA) OFF = Entrada (entrada de zona en teclado)
4	Opción 2	ON = salida N.C. OFF = salida N.A.

**NOTA:** Al definir como una salida, borrar primero la zona en teclado asignada.

## PGMs

Paso	Acción	Detalles
1	+ cód. de instalador	= parpadeo; también se puede usar el código de mantenimiento
2		-
3	Número de PGM	Dos dígitos: 01 a 16
4	Asignar o borrar PGM	PGM Inalámbrica = abrir/cerrar cubierta; PGM cableada = pulsar [ENTRAR]
5	Tipo de PGM	1 = Botón sigue  ó •
		2 = Botón sigue  ó •
		3 = Sigue zona
		4 = Sigue alarma
		5 = Sigue campana
		6 = Sigue armado
		7 = Sigue armado en Casa
		8 = Sigue armado Noche
6	Si el tipo de PGM es 1, 2, 3, ó 4, ingresar retardo de activación	1 = Seguimiento
		2 = 1 segundo
		3 = 5 segundos
		4 = 15 segundos
		5 = 30 segundos
		6 = 1 minuto
		7 = 5 minutos
		8 = 15 minutos
		9 = 30 minutos
6	Si el tipo de PGM es 5, proceder a la próxima PGM disponible	-
		Si el tipo de PGM es 6, 7, ó 8, entrar 1 y/o 2 + [ENTRAR]
7	Si el tipo de PGM es 1 ó 2, entrar los dos dígitos del número de remoto	01 a 32 (00 = todos los controles remotos); la central avanza a la siguiente PGM disponible
	Si el tipo de PGM es 3, ingresar los dos dígitos del número de zona	01 a 32 (00 = todas las zona); la central avanza a la siguiente PGM disponible
	Si el tipo de PGM es 4, entrar 1 y/o 2 + [ENTRAR]	Si el sistema tiene particiones, seleccionar las partición(es), y pulsar después [ENTRAR] para avanzar a la próxima PGM disponible

**NOTA:** Para borrar una PGM, pulsar y mantener [NOCHE] durante 3 segundos.

P ▲ R ▲ D O X™

M ▲ GELLAN™



SP  
SPECTRA®

**SECURimport**  
Mayoristas de Sistemas de Seguridad

Parque Empresarial Táctica. C/ 2 B Nº11  
46980 - Paterna  
VALENCIA - ESPAÑA

SÍGUENOS

 +34 963 801 887 |  info@securimport.com |  www.securimport.com

