Sistemas endereçáveis

FD7203-1/1

Módulo de I/O endereçável,1 ent/1 saída, p/centrais IFS7000

O modulo de I/O foi concebido para ligar electricamente dispositivos externos em caso de condições de alarme ou falha. É compatível com as centrais endereçáveis IFS7002.

Especificações

Loop endereçável	
Alimentação	15~30 V DC
Consumo em modo standby	inf. 350 uA
Consumo em modo alarme	2 +/- 1 mA
Entradas	
Número	1
Condição de "Falha" - interrupção do loop	Rlinha maior 25 kohm
Condição de "Falha" - curto-circuito	Rlinha igual ou inferior a 2.2 kohm
Condição "Entrada activa"	Rlinha entre 2.2 kohm e 5.7 kohm
Condição "Entrada activa" sem verificação de curto-circuito	Rlinha entre 0 kohm e 5.7 kom
Saídas	
Número	1 (a relé ou em tensão)
A Relé	Tipo: a relé, contacto livre de tensão
	Capacidade: 30VDC /1A, 125VAC/0,5A
Em Tensão	Tipo: tensão
	Especificações: 12~30 V DC
	Corrente de pico: 1A
Geral	
Temperatura de operação	-10°C ~ 50°C
Humidade relativa (sem condensação)	menor que 95%
Dimensões	92x50x26 mm
Peso	82 g