

SC-52-0200-0001-99

Pulsador de información SmartCell

Visión General

El pulsador de alarma SmartCell Call Point es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell. Cuando se activa el dispositivo envía una señal de alerta al panel de control.

Entre sus principales características se incluyen una cubierta protectora transparente, comunicación bidireccional de 868 MHz, LED de indicación de incendio y un mecanismo de bloqueo antisabotaje..

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Detalles

- Rápido y fácil de instalar
- Diseño compacto
- Incluye tapa protectora transparente
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado
- NO APTO PARA APLICACIONES DE INCENDIO

SC-52-0200-0001-99

Pulsador de información SmartCell

Especificaciones técnicas

General

Indicación de estado	LED
Frecuencia inalámbrica	868 MHz
Compatibilidad	SmartCell

Eléctrico

Baterías	2 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)
----------	---

Físico

Dimensiones físicas	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Peso neto	0.2 kg
Color	Blanco
Tipo de Montaje	Montaje en pared

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 a +55°C
Temperatura de almacenamiento	-10 a +55°C (sin baterías)
Humedad relativa	95% sin condensación
Entorno	Interior

Regulador

Cumplimiento	CE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-13 R&TTE



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 20 November 2023 - 17:34