

# EL4801DZ

Detector magnético bidireccional  
Inalámbrico 868 MHz  
Antena interna  
Indicador LED  
1 entrada cableada / 2 Tamper  
Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V



## Especificaciones

Frecuencia	868 MHz
Entradas extras	Admite una entrada cableada para sensores cableados
Indicación LEDs	Alarma, señal, batería
Batería	1 x 3V CR123A
Tempp. Funcionamiento	-10° C ~ 55° C
Grado de protección	Interior
Dimensiones transmisor	80 (Al) x 35 (An) x 22 (Fo) mm
Dimensiones receptor	80 (Al) x 7 (An) x 5 (Fo) mm